



Mobile Media Solutions

# INE-S900R

## Mjukvaruuppdatering

### Service Pack 2



**ALPINE ELECTRONICS GmbH**  
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,  
80807 München, Germany  
Phone 089-32 42 640

**ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.**  
Alpine House  
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.  
Phone 0870-33 33 763

**ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.**  
(RCS PONTOISE B 338 101 280)  
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,  
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle  
Cedex, France  
Phone 01-48638989

**ALPINE ITALIA S.p.A.**  
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano  
Sul Naviglio (MI), Italy  
Phone 02-484781

**ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.**  
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32  
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain  
Phone 945-283588

## Introduktion


Denna guidebok beskriver proceduren för uppdatering av mjukvaran i INE-S900R.

## Krav

- Internet med höghastighetsuppkoppling
- PC med en CD-brännare
- Tomma CD-Rom-skivor (2st)

## Mjukvaruförbättringar

- Videouppspelning från USB
- Videouppspelning på sidoskärmen
- Filhanteringssystem för USB-audio - trädstruktur eller söklista
- SCDB (hastighetskameror) med riktingsdatakryptering – Om kartversionen på din enhet är 1.00, måste de förinställda fartkamerorna uppdateras.
- Förändring i det grafiska användargränssnittet för postnummersökning
- Mjukvaruuppdatering för DVD-mekaniken
- Mjukvaruförbättringar för navigationsapplikationen



## Mjukvaruuppdatering för INE-S900R

1. Ladda ner filen "INE-S900R\_Service-Pack-2.zip" till din PC och extrahera den. Sätt i en tom CD-R-skiva (CD-R 01).
2. Öppna ditt program för CD-bränning. Gå till "Copy Mode" och välj "Burn Image". Sök upp filen "01 - DVD Drive Software", lägg till den och bränn den till CD-R-skivan (CD-R 01).
3. Sätt i en tom CD-R-skiva (CD-R 02). Öppna ditt brännarprogram. Gå till "Copy Mode" och välj "Burn Image". Sök upp filen "02 - Program Update", lägg till den och bränn den till CD-R-skivan (CD-R 02).
4. Starta din INE-S900R och sätt i CD-R 01.
5. Uppdateringsprocessen startar. Bekräfta genom att trycka "Yes".



**OBS: Stäng EJ av tändningen eller ta ur CD-R-skivan före uppdateringsprocessen är färdig. Systemet startar om automatiskt efter ca 5 minuter (CD-R 01) och efter ca 10 minuter (CD-R 02)**

6. Repetera steg 4- och 5 med CDR-Skiva 02.

## Version-information

Applikation-version 2.00